共有メモリマルチプロセッサシステムにおける同期時間最適な無待機時計合わせプロトコル

守屋 宣　井上美智子　増澤利光　藤原秀雄

奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科
〒 630-0101 奈良県生駒市高山町 8916-5
e-mail:{sen-m, kounoe, masuzawa, fujiwara}@is.aist-nara.ac.jp

あらまし 共有メモリマルチプロセッサシステム, 特に, システム内のすべてのプロセッサが大域パルスを共有するフェーズ内システムにおける故障耐性を持つ時計合わせプロトコルを考察する. フェーズ内システムでは, 正常なプロセッサはパルス発生時に同期して動作を行う. フェーズ内システムにおいて, パルス発生時にプロセッサが動作しないような故障を居眠り故障とよぶ. 居眠り故障のおこるフェーズ内システムにおいて, 同期時間とよばれるある特定パルス以上正常に動作し続けているすべてのプロセッサ同士の局所時計の時刻を一致させるプロトコルを無待機時計合わせプロトコルとよぶ. これまで, フェーズ内システムにおける無待機時計合わせプロトコルとして, 同期時間 $4n^2-3n-1$ のプロトコルが提案されていた (n:プロセッサ数). 本論文では, 同期時間 $12n$ の無待機時計合わせプロトコルを提案する. また, 無待機時計合わせプロトコルの同期時間の下界が $n-1$ であることを証明し, 本論文で提案するプロトコルが同期時間に関してオーダー的に最適であることを示す.

キーワード　共有メモリマルチプロセッサシステム, 時計合わせプロトコル, 故障耐性, 無待機性, 同期時間

1　まえがき

マルチプロセッサシステムにおける重要な問題の１つに, プロセッサ間の同期を実現することがある. プロセッサ間の同期をとるための手段として, 大域時計がよく用いられる. しかし, 全プロセッサが共通の１つの時計を参照する方法では, その時計が故障すればどのプロセッサも大域時計を利用できなくなるという欠点があり, システム全体の信頼性は低い. そこで, 各プロセッサが個別に時計を実現し, これらの時計を同期させるという方法が提案されている [1, 2, 3, 4]. この方法では, 各プロセッサが個別に時計を実現するため, 一部のプロセッサが故障しても正常なプロセッサ間で時計を同期するように実現するといった故障耐性を持たせ, 信頼性を上げるということが考えられる. このような状況で, 各プロセッサが管理する局所時計を同期させるプロトコルを時計合わせプロトコルとよぶ.

故障プロセッサが存在するシステムにおける時計合わせ問題は多くのアプリケーションにとって重要であり, またそれ自体も興味深い問題である. 時計合わせ問題は, これまで様々なモデルの下で, 様々な結果が示されている ([1, 2] など). 本論文では, 各プロセッサが共通の大域パルスを共有するフェーズ内システム (in-phase system)(図 1) における時計合わせプロトコルを考察する. 故障プロセッサが存在するフェーズ内システムの下での時計合わせプロトコルは, Dolev らによって提案された [3]. Dolev らは, プロセッサの故障として任意時間動作を停止した後に動作停止に気づかずに動作を再開するという居眠り故障 (napping fault) を対象としている. 彼らのプロトコルは, ある定数 kに対し, 以下の２つの条件を保証する. (1) kパルスの間, 正常に動作し続けたプロセッサは, それ以降正常に動作し続ける限り, 局所時計の値は各パルスで１ずつ増える. (2) kパルスの間, 正常に動作し続けた２つのプロセッサの局所時計の値は一致する. このプロトコルは, 各プロセッサは少なくとも kパルス動作し続ければ他のプロセッサの動作に関わらず局所時計の値を一致させることができるという意味で, 無待機時計合わせプロトコル (wait-free clock synchronization protocol) とよばれる. ここで, 定数 kを同期時間 (synchronization time) とよぶ. 無待機時計合わせプロトコルでは, 居眠り故障をおこすプロセッサも kパルス正常に動作し続ければ局所時計を同期させることができ, また, 任意個のプロセッサが居眠り故障をおこす場合でも故障プロセッサの動作に影響されることなく局所時計を同期させることができる.

過去に提案されたフェーズ内システムにおける無待機時計合わせプロトコルを表 1に示す. Dolev らは, 同期時間 $16n^2 + n - 1$(n:プロセッサ数) の無待機時計合わせプロトコルを提案した [3]. また, 任意の初期システム状況から開始する実行においても大域時計を実現する自己安定無待機時計合わせプロトコルとして, Dolev らは同期時間 $8n^3 + n - 1$ の自己安定無待機時計合わせプロトコルを提案した [3]. また, Papatriantafilou らは, 同期時間 $4n^2 - 3n - 1$ の自己安定無待機時計合わせプロトコルを提案した [4]. 本論文では, 同期時間 $12n$ の無待機時計合わせプロトコル WCSの提案をし, プロトコル WCSの同期時間がオーダー的に最適であることを示す.

2　諸定義

本論文では, n 個のプロセッサから成る共有メモリマルチプロセッサシステムを考える. プロセッサは複数の共有変数を介してのみ通信を行うことができる. 共有メモリマルチプロセッサシステム $\mathcal{S}$を $\mathcal{S} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ で定義する. ここで, $\mathcal{P}$はプロセッサの集合, $\mathcal{V}$は共有変数の集合である. プロセッサは 0 から $n - 1$ までの相異なる識別子を持つとし, 識別子 i のプロセッサを P_iと表す. また, 各共有変数は, 所有者とよばれるある１プロセッサのみが書き込みをでき, すべてのプロセッサが読み出しをできるとする. 各プロセッサは状態機械としてモデル化される. 状態 s のプロセッサ P_iは, 以下の (1) から (2) の動作を１ステップの操作として行い, 次の状態 s'に遷移する. (1) 状態 s により決定するプロセッサ P_jが所有するすべての共有変数を読み出す. (2) 状態 s と P_jが所有する共有変数の値を基に, P_iが所有する共有変数を更新し, 状態 s'に遷移する.

本論文では, フェーズ内システムと呼ばれる同期式マルチプロセッサシステムを扱う. フェーズ内システムとは, 全プロセッサが共通の大域パルスを共有するシステムであり, 全プロセッサは大域パルスを受けたときに１ステップの動作を同期して行う. ただし, 本論文では後で述べる居眠り故障を考慮し, 各